Keuringsrapport
elektrische installatie

Erkend door de federale overheid

BELAC 383-INSP

Rapportnummer: RAP.1336.004.23035533.REV0

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Ketelbuiserstraat 45, 8810 Lichtervelde
Naam eigenaar	[redacted]
Adres eigenaar	/,
Type object	eengezinswoning
EAN-code	niet beschikbaar
Aard installatie	bestaand
Doel onderzoek	controlebezoek



Het onderzoek is verricht op 4-8-2022 volgens hoofdstuk / afdeling 6.5 van Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
∅ voedingsleiding (mm2)	10	Aantal verdeelborden	2
In hoofdbeveiliging (A)	25	Aantal stroombanen per verdeelbord	13 en 14

Metingen

Ra / Zs (Ω)	6,83 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	niet goed	Isolatieweerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

1. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (hs. 3.1).
2. Er is/zijn geen hoofd equipotentiaalverbinding(en) aangebracht (4.2.3).
3. De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (IPXX-D) (5.3.5.1).
4. Eén of meerdere beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen (5.3.5.5).
5. Lusterklemmen mogen niet gebruikt worden voor verbindingen in de zekeringenkast (kastje boven teller)
6. De stroombanen zijn niet (allemaal) van een duidelijke verklaring voorzien (3.1).
7. Het driefasig stopcontact in de garage is niet correct afgezekerd (automaat dient maximum 16A te zijn)
8. Het aardingscontact van één of meerdere contactdozen is niet verbonden met de beschermingsleiding (5.3.5.2). (oa slaapkamer en stookplaats)

ADS Automatische differentiële schakelaar

Opmerking. Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Besluit

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Een aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum worden uitgevoerd door hetzelfde controleorganisme.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Voor de directeur, op 4/8/2022

De volgende controles werden verricht:

1 de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen, indien van toepassing zie opmerkingen en inbreuken.
2 de controle van de staat (aansluitingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden.
3 de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.
4 de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting, indien van toepassing.
5 de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een loutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
6 de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I.
7 de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
8 de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen

Aanbevelingen

9 de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
10 de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
11 de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddelijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
12 de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door netrechte erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties